

Ürün veri sayfası

NOT 220 AP *



Acil durumda veya bakım çalışmalarında şebeke gerilimini devre dışı bırakmak için kaçış yolu sistemi acil durum butonu, sıva üstü

KULLANIM ALANLARI

- Acil durumda ve bakım çalışması sırasında şebeke geriliminin kesilmesi
- GEZE kaçış yolu kapı sisteminin dolaylı serbest bırakılması
- Otomatik kapıların acil durumda açılması
- Yüksek kurulum çabası gerektirmeyen kolay kurulum için sıva üstü montaj
- Yüksek IP koruması sayesinde dış mekanda kullanılabilir



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Karanlıkta daha iyi görünürlük için LED Lamba
- Kirlenme ve tozdan koruyan tekrar kullanılabilen kapak
- Bir kapı otomatığından ve bir kapı hidroliğinden oluşan kontak sistemi
- İkinci bir açma otomatığı aksesuar olarak temin edilebilir
- Sağlam PVC muhafaza, acil durum butonunu mekanik etkilerden güvenilir bir şekilde korur

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	NOT 220 AP *
Ölçüler	94 x 94 x 122 mm
Besleme voltajı	24 V DC
Akım çekişi	17 mA
Montaj şekli	Sıva üstü
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Acil durum anahtarı NOT 220 AP, IP65 *	IP65 PVC kasada / 94 x 94 x 122 mm / aşağı oklu acil çıkış yolu levhası / Şebeke gerilimi 24 V DC / Kontak yük kapasitesi: 3A, 250 V / 1 açma otomatığı	076777	gri	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.