

Ürün veri sayfası

NOT 320 AP *



Acil durumda veya bakım çalışmalarında şebeke gerilimini devre dışı bırakmak için kaçış yolu sistemi acil durum butonu, sıva üstü

KULLANIM ALANLARI

- Acil durumda ve bakım çalışması sırasında şebeke geriliminin kesilmesi
- GEZE kaçış yolu kapı sisteminin dolaylı serbest bırakılması
- Otomatik kapıların acil durumda açılması



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Karanlıkta daha iyi görünürlük için LED Lamba
- Kirlenme ve tozdan koruyan tekrar kullanılabilen kapak
- Bir kapı otomatığından ve bir kapı hidroliğinden oluşan kontak sistemi
- PVC gövde, siva üstü montaj seçeneği sunar
- Düzlemsel kullanıma uygun darbe başlığı panik durumlarında ışığı yanan acil durum butonuna hızlı ve güvenli olarak basmaya olanak sağlamaktadır

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	NOT 320 AP *
Besleme voltajı	24 V DC
Akım çekişi	30 mA
Montaj şekli	Siva üstü
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
Acil durum butonu NOT 320 AP, Jung AS 500 *	Siva üstü kapak Jung AS 500 ve 1-kat kasa ile / Şeffaf PVC camlı kapak / Camlı kapak boyutları 55 x 55 mm / Şebeke gerilimi 24 V DC / Elektrik tüketimi: 30 mA / 1 açma otomatığı / 1 açık kontak / Kontak yük kapasitesi: 1A, 30 V	137967	alpin beyazı	24 V DC	Siva üstü

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.